

**MEMORIAL DESCRITIVO – ELÉTRICA**

**(PROJETO BÁSICO)**

**SEPE - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**

Rodrigo Ribeiro de Queiroz

**Secretário de Estado**

Ana Paula Cascão

**Secretária Executiva de Projetos**

**Profissional Responsável pela Elaboração**

Cylas Paguetti Junior

Engenheiro Eletricista

CREA: 180.378.010-0

## APRESENTAÇÃO

O presente documento, parte integrante do Termo de Referência cujo objeto é a implantação do sistema elétrico do Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado – CEAME no município de Caruaru, tem por finalidade estabelecer as etapas, objetivos e recomendações que deverão ser utilizadas para a elaboração do projeto executivo e para a execução das obras.

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

### 1.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – NORMAS TÉCNICAS.

Para elaboração do presente Projeto de Instalações Elétricas, foram consideradas as diretrizes e recomendações preconizadas pelas Normas Técnicas, a seguir relacionadas:

- NBR 5410/2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NBR 14039/2005 - Instalações Elétricas de Média Tensão;
- NBR/ISO 8995-1/2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho. Parte 1: Interior
- DIS-NOR-012 - Critérios para Elaboração de Projetos de Rede de Distribuição Aérea - REV 04;
- DIS-NOR-013 - Projetos de Rede de Distribuição Aérea Compacta - REV 08;
- DIS-NOR-030 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição à Edificações Individuais - REV 04;
- DIS-NOR-036 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual - REV 02;
- NBR 8403/1984 - Aplicação de Linhas em Desenhos - Tipos de Linhas - Largura das Linhas;
- NBR 10582/1988 - Apresentação da Folha para Desenho Técnico;
- NBR 8402/1994 - Execução de Caráter para Escrita em Desenho Técnico;
- NBR 8196/1999 - Desenho Técnico - Emprego de Escalas.

### 1.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Este memorial descritivo técnico tem como objetivo apresentar detalhadamente as especificações e características das instalações elétricas de baixa e média tensão a serem implementadas no CEAME – Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco. As instalações foram projetadas em conformidade com as normas vigentes e visam garantir a segurança, eficiência e confiabilidade do sistema elétrico.

### **1.3 - OBJETIVO**

O objetivo deste projeto, caracterizado como projeto básico, é a concepção de um sistema elétrico capaz de suprir às necessidades elétricas para atender a demanda operacional das instalações do CEAME – Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, incluindo edificação principal, quadra poliesportiva, áreas de estacionamento e áreas de convivência externas, além de determinar as características e parâmetros necessários para o desenvolvimento e instalação de tal sistema.

## **2 PONTOS ESPECÍFICOS**

### **2.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO**

A edificação será suprida em média tensão, com nível de tensão primária em 13,8 kV, atendendo exigência da norma DIS-NOR-036 - “Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual” da Neoenergia, por apresentar carga instalada superior a 75 kW e demanda estimada menor que 2.500 kW.

A edificação do CEAME – Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, será atendida em média tensão (13,8 kV) através de ramal de entrada a ser implantado a partir da rede da concessionária de energia (CELPE) até o ponto de entrega dentro das instalações do CEAME – Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, através de subestação aérea instalada em poste 300kg / 11m e transformador rebaixador 13,8/0,38/0,22 kV na potência de 225 kVA.

#### **2.1.1 - TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA.**

A subestação aérea deverá ser construída considerando uma unidade de transformação na potência de 225 kVA, tensão primária de

13,8/13,2/12,6/12,0/11,4 kV, tensão secundária de 0,38/0,22 kV, compatíveis com a frequência de 60 Hz, ligação primária em delta e ligação secundária em estrela com neutro aterrado.

## **2.1.2- PROTEÇÃO PRIMÁRIA.**

### **2.1.2.1 - Proteção contra Curto-Circuito:**

Deverão ser instaladas 03 chaves fusíveis indicadoras unipolares de classe de tensão de 15kV, corrente nominal de 100A, nível básico de impulso (NBI) de 110kV, corrente de curto-circuito de 10kA, base tipo “C”, elo fusível de 10K, conforme prescreve a Norma de Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual ( DIS-NOR-036) da Neoenergia.

### **2.1.2.2 - PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO:**

Contra sobretensão e eventuais descargas atmosféricas serão instalados na estrutura do poste da subestação 3 (três) pára-raios tipo invólucro polimérico, a óxido de zinco sem centelhador, providos de desligador automático, tensão nominal 15kV, tensão nominal de 12kVef, corrente de curto mínima de 10kA, sistema neutro aterrado conforme prescrições da Norma de Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual (DIS-NOR-036) da Neoenergia e a norma ABNT NBR 14.039.

### **2.1.2.3 - PROTEÇÃO SECUNDÁRIA.**

Os condutores de baixa tensão serão compostos por cabos na bitola de 2x95mm<sup>2</sup> para cada fase e 2x50mm<sup>2</sup> para o neutro, cobertura EPR 90º, 0,6/1kV, classe 2.

Contra curto-circuito e sobrecorrente na baixa tensão – Será instalado na caixa do disjuntor, 01 (um) disjuntor termo-magnético em caixa moldada com corrente máxima nominal de 350A, Tensão nominal máxima 600V, corrente máxima de interrupção de acordo com a IEC947-2 a 380V de 30kA.

#### **2.1.2.4 - MEDIÇÃO DE ENERGIA.**

A medição de energia será feita na baixa tensão, protegida por conjunto de medição nas dimensões 2400x800x300mm, conforme padrão Neoenergia, localizada na base do poste da subestação.

Todos os dados supracitados são extraídos da norma DIS-NOR-036, da concessionária Neoenergia Pernambuco. Qualquer tecnologia proposta diferentemente das indicadas deverá ser acompanhada de documento técnico que comprove o atendimento às citadas normas.

#### **2.1.2.5 - ISOLADORES E ESTRUTURAS**

Utilização de isoladores poliméricos de alta resistência mecânica e elétrica, proporcionando maior durabilidade e menor necessidade de manutenção.

Estrutura usada na distribuição em concreto, resistente à corrosão, garantindo a estabilidade e segurança dos componentes, do tipo circular, com 600 daN, determinado por norma.

#### **2.1.2.6 - ATERRAMENTO.**

Toda unidade consumidora tem o condutor neutro da subestação aterrado na origem da instalação secundária. O aterramento do neutro será em cabo de cobre nu de 95,0mm<sup>2</sup>, conforme desenho de projeto.

Será construída malha de aterramento em cabo de cobre nu de 95mm<sup>2</sup>, com 4 hastes de aterramento tipo copperweld de 5/8" x 2400mm. As hastes serão acondicionadas em caixas de inspeção de  $\varnothing$ 300 x 300mm, conforme desenhos de projeto e de acordo com a norma DIS-NOR-036 da Neoenergia.

As conexões cabo/cabo da malha de terra devem ser executadas em solda exotérmica. As conexões haste/cabo devem ser feita em conector cunha para aterramento ou solda exotérmica, conforme desenho de projeto.

A conexão das partes metálicas não energizadas com a malha de terra deve ser feita com terminal de pressão.

Todas as partes metálicas não ativas (ligações secundárias) como: carcaça do transformador, quadro de medição, suportes, estruturas, deverão ser conectadas à malha de aterramento por cabo de cobre nu de seção mínima de 35,0mm<sup>2</sup>.

A malha da subestação deverá ter uma resistência não superior a 10 (dez) ohms em qualquer época do ano.

#### **2.1.2.7 - CONSIDERAÇÃO AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA.**

A subestação aérea de 13,8 kV foi projetada levando em consideração os impactos ambientais e urbanísticos, buscando minimizar o impacto visual e atender às normativas locais quanto à preservação ambiental.

Todos os procedimentos de instalação e operação deverão seguir rigorosos padrões de segurança estabelecidos pelas normas técnicas e regulamentações pertinentes.

### **2.2 - INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO.**

#### **2.2.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS.**

As instalações de baixa tensão foram dimensionadas para alimentar todos os pontos de consumo do projeto, garantindo a distribuição adequada de energia elétrica conforme as necessidades específicas de cada área. Todas as instalações de baixa tensão iniciam no secundário do transformador e devem seguir para alimentação do quadro de distribuição geral (QDG) por via subterrânea em condutor com isolamento em XLPE instalado em eletroduto PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

A partir do QDG, alimentam-se os quadros de distribuição finais através de circuitos monofásicos ou trifásicos (fase(s), neutro e terra com condutores em EPR/XLPE/HEPR - classe de isolamento 0,6/1kV) contidos em infraestruturas de eletrocalhas e eletrodutos. Os quadros de distribuição finais são os responsáveis pela alimentação e proteção de todos os circuitos projetados.

Dois sistemas de energia elétrica prevalecem nesta edificação. O primeiro sistema corresponde ao fornecimento de energia elétrica comercial comum e alimenta circuitos de iluminação, tomadas de uso geral e específico, circuitos de ar condicionado e bombas. O segundo trata do fornecimento de energia elétrica estabilizada e ininterrupta que alimenta todas as tomadas correspondentes as estações de trabalho da rede de computadores do CEAME – Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco.

Dos quadros de distribuição finais, alimentam-se as cargas, deixando, a medida do possível, folga nas diversas infraestruturas com o objetivo de facilitar a instalação dos cabos, bem como, futuras manutenções, alterações de layout e mudanças de equipamentos de local. Para a execução das instalações, o instalador deve sempre levar em conta as normas de segurança preconizadas pela ABNT, diretrizes apresentadas pelos fabricantes dos produtos e contidas no escopo do projeto elétrico básico (plantas, memoriais etc.).

### **2.2.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.**

Todos os quadros indicados no projeto elétrico básico são de sobrepôr, em aço galvanizado e deverão seguir a norma brasileira NBR IEC 60439-1.

Estes equipamentos devem possuir dispositivo para fechamento à chave e ser montados de forma alinhada, com seus flanges montados adequadamente para as conexões com eletrocalhas e eletrodutos, os quais devem sofrer um

acabamento com buchas e arruelas de liga de alumínio. As partes abertas com serras do tipo copo ou retas devem ter suas rebarbas aparadas e, depois de concluído o serviço, sua pintura deve ser recomposta com a mesma tinta (tipo e cor) dos quadros.

Todos os prédios contam com quadros de distribuição em conformidade com a NBR IEC 60439-1, sendo considerada localização estratégica para facilitar o acesso e a manutenção. Os circuitos devem ser separados por funcionalidade (iluminação, tomadas, equipamentos específicos etc.).

Todos os quadros de distribuição são compostos de barramento central para distribuição das fases, bem como barramentos de neutro e terra construídos em cobre, disjuntores termomagnéticos, padrão IEC, espaços reservas para disjuntores, supressores de surto (DPS) e disjuntor diferencial-residual (DR), com valores nominais especificados em cada quadro e circuito. Todos estes equipamentos devem atender aos requisitos de funcionamento padrão e estarem em conformidade com as normas vigentes, garantindo sua eficiência de funcionamento e operação.

Todos os quadros devem ser aterrados convenientemente e não são permitidas ligações diretas de condutores aos terminais dos disjuntores sem o uso de terminais apropriados. Nesse caso, devem ser utilizados terminais elétricos do tipo pino, ou similar com justificativa técnica, em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e isolamento em PVC retardante a chamas.

Todos os quadros também devem possuir uma plaqueta externa com sua "TAG" de identificação (ex.: QDFL, QAC, etc.), em material acrílico de espessura 2mm, na cor preta, e devem ser instalados porta documentos, em material plástico, na cor laranja e fixados com fita dupla face de alta fixação, no interior dos quadros com a disponibilização dos diagramas elétricos atualizados de cada quadro.

Todos os circuitos alimentadores que partem dos quadros deverão ser

claramente identificados através de plaquetas indeléveis junto ao disjuntor de proteção, bem como os interruptores, no caso dos quadros de comando de iluminação.

### **2.2.3 - CABOS E FIAÇÕES.**

Os circuitos alimentadores derivados de todos os quadros deverão ser identificados através de anilhas e cores (conforme norma NBR 5410). Os alimentadores trifásicos deverão ser amarrados em trifólio em toda sua extensão.

Os alimentadores gerais não deverão conter emendas. Caso essas sejam imprescindíveis, deverão ser executadas conforme descrito no próximo tópico. Todos os cabos deverão ser testados após a sua instalação.

O lançamento mecânico desses cabos deverá ser feito de modo controlado, não devendo ser submetidos a esforços superiores aos permitidos pelos fabricantes.

O lançamento dos cabos deverão ser efetuados com os mesmos acondicionados em bobinas de madeira, posicionadas de modo a girar livremente sobre cavaletes metálicos.

A fim de facilitar o processo de lançamento dos cabos, poderão ser usados lubrificantes inócuos à isolação termoplástica dos cabos (talco com água ou vaselina neutra). Durante o processo de lançamento, cuidados especiais deverão ser tomados de modo a evitar-se os desgastes da sua capa externa, bem como curvaturas com raios inferiores aos permitidos pelos fabricantes.

Visando garantir a integridade do cabo, a instaladora/montadora deverá seguir rigorosamente todas as exigências do fabricante dos mesmos, contidos nos manuais de instalação.

Para o sistema de alimentadores e cabos, considera-se a utilização de cabos de cobre isolados termicamente, dimensionados de acordo com a carga elétrica de

cada circuito.

Os condutores deverão ser protegidos por eletrodutos adequados para cada ambiente, garantindo resistência mecânica e proteção contra danos. Todos os condutores usados para os alimentadores dos quadros de distribuição (geral ou final) foram projetados para isolamento em EPR/XLPE, 0,6/1 kV, enquanto os condutores usados para os circuitos terminais foram projetados para isolamento em PVC, 450/750 V.

Os cabos referentes aos circuitos de distribuição deverão obedecer as características de cores para fase(s), neutro e terra, considerados segundo o sistema elétrico a que atendem e conforme nota referida nos projetos.

#### **2.2.4 EMENDAS**

As emendas em cabos isolados da classe 0,6/1kV, quando estritamente necessário, deverão ser efetuadas com conector de pressão apropriado para esse fim, isoladas com fita tipo autofusão (borracha EPR) e cobertura com fita isolante plástica (PVC).

Nos cabos de classe de tensão 450/750V, as emendas para fios e cabos de seção até 6mm<sup>2</sup> deverão ser torcidos sobre o próprio cabo, estanhados e isolados com fita isolante plástica (PVC). Para bitolas maiores que 6mm<sup>2</sup>, as emendas deverão ser feitas utilizando-se conector de pressão apropriado para esse fim, isoladas com fita tipo autofusão (borracha EPR) e cobertura com fita isolante plástica (PVC).

Estas emendas deverão ser localizadas nas caixas de passagem, não devendo, em nenhuma hipótese, ser executadas ao longo do eletroduto. As emendas deverão ser executadas após o processo de enfição, não podendo ser submetidas aos esforços mecânicos de puxamento dos cabos.

### 2.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

A proteção contra sobrecorrente no sistema elétrico de baixa tensão será feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 e norma NBR IEC 60898-2 instalados nos diversos quadros de distribuições. Deverá ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo fabricante.

Utilizar-se-á também dispositivos diferencial-residual (DR) em todos os quadros de distribuição finais. Serão utilizados dispositivos de proteção contra surto (DPS) em todos os quadros de distribuição (geral e finais).

As medidas de proteção adotadas nos quadros elétricos do projeto, com foco na segurança e eficiência operacional do sistema elétrico em baixa tensão, são:

- A utilização de Mini disjuntores termomagnéticos, de curva B ou C, a depender da carga a proteger, com valores nominais de atuação de acordo com o circuito a que destina a proteção.
- Disjuntor de caixa moldada como proteção geral no quadro geral de distribuição.
- Disjuntores diferenciais residuais nos quadros terminais com circuitos de iluminação, tomadas e chuveiros. Não foram considerados em quadros com o objetivo de proteção aos quadros destinados aos circuitos de ar-condicionado.
- Dispositivos de proteção contra surto (DPS), classe I para os quadros de distribuição geral e classe II para os quadros terminais. Demais características definidas de acordo com o nível de tensão da instalação.

A proteção contra sobrecorrente no sistema elétrico de baixa tensão será feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 e

norma NBR IEC 60898-2 instalados nos diversos quadros de distribuição. Deverá ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo fabricante.

#### **2.2.6 INTERRUPTORES.**

Todos os ambientes terão acionamento local por interruptor, posicionado próximo às portas principais de acesso ou em locais estratégicos, ou acionamento por fotossensor. A iluminação das áreas externas e vias de acesso, terão comando através fotossensor em cada ponto de iluminação e a proteção deste circuito está localizada em quadro de distribuição específicos, definidos em projeto.

Os interruptores deverão ser construídos em material termoplástico, contatos e demais componentes com função elétrica em liga de cobre, placas em termoplástico, devendo ser mantido o padrão em relação ao fabricante utilizado.

#### **2.2.7 LUMINÁRIAS.**

O sistema de iluminação foi dimensionado de acordo com os níveis de iluminância recomendados pela ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. As luminárias devem ser de LED diferenciadas conforme projeto, atendendo ao fluxo luminoso previsto em projeto básico. Em caso de modificação dos quantitativos de luminárias ou outros valores de referência, deve ser demonstrado em projeto através de justificativa técnica, tendo como referência a norma supracitada neste item.

#### **2.2.8 TOMADAS**

As tomadas utilizadas serão do tipo 2P+T, conforme preconiza o padrão brasileiro, atendendo a norma NBR 14.136, em material termoplástico, para uso geral, instaladas em caixas de passagem embutidas nas paredes ou aparentes nas divisórias, fixadas nas paredes conforme prescrição dos fabricantes. Todas as tomadas serão alimentadas na tensão 220V, para frequência 60Hz e deverão ter o nível de tensão identificado, através de adesivo com a inscrição "220V". O padrão de identificação deve ser apresentado pela empresa para aprovação.

A quantidade de tomadas por ambiente, no projeto elétrico básico, foi definida com o uso das determinações encontradas na NBR 5410 e a distribuição destas espacialmente também foram realizadas de acordo com as informações dispostas na mesma norma. No projeto elétrico básico são indicados os pontos das tomadas com relação à sua altura de instalação. Todas as tomadas consideradas baixas devem ser instaladas a 0,40 m de altura em relação ao piso acabado, as tomadas consideradas médias devem ser instaladas entre 1,20 m e 1,30 m em relação ao piso acabado e as tomadas consideradas altas devem ser instaladas entre 2,00 m e 2,10 m em relação ao piso acabado.

### **2.2.9 SISTEMAS DE ATERRAMENTO**

A subestação terá o neutro aterrado na origem da instalação, lado secundário do transformador, através de cabo de cobre nu 95 mm<sup>2</sup> ou aço cobreado 2 AWG, conforme NBR 15751 e 4 (quatro) hastes de aterramento cobreada 5/8"X2400mm (padrão NEOENERGIA).

O aterramento dos pára-raios, carcaça do transformador e de todas as partes metálicas não energizadas é único e interligado através de cabo de cobre nu 50 mm<sup>2</sup>.

As conexões serão através de conector tipo cunha aço reta 50,0/ha 16,0mm. A resistência de aterramento máxima permitida é de 10 Ω (ohms), em qualquer

estação do ano.

#### **2.2.10 - CAIXAS DE PASSAGEM.**

As caixas de passagem de piso, teto ou parede, devem ser instaladas com alinhamento perfeito e os eletrodutos ligados a estas devem possuir buchas e arruelas de acabamento, devendo essas conexões serem do mesmo material usado nas caixas e eletrodutos. Nas caixas embutidas no piso, deve ser observado o cuidado durante o enchimento do contrapiso, de modo a evitar-se ao máximo a presença de argamassa no interior delas, devendo ser realizada técnicas que a contratada considerar mais eficiente, apresentando, conjuntamente, justificativa para tal solução.

Ainda assim, tão logo se conclua os serviços de massa, as caixas devem ser limpas e desobstruídas. As caixas de passagem em concreto, se houverem, deverão ser drenadas. No caso de existir lençol freático superficial, deverá ser previsto um sistema de drenagem com dutos, garantindo deste modo o não enchimento das caixas.

Especificações sumárias:

- Serão circulares, retangulares ou quadradas sendo construídas em anéis de concreto armado pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos maciços ou blocos de concreto com paredes no mínimo de 15,0cm de espessura; para profundidades superiores a 1,0m as paredes de alvenaria deverão ser no mínimo de 25,0cm de espessura ou tubo de concreto circulares.
- Para profundidade máxima de 1,0m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60m de lado interno, no mínimo, e, as de forma circular, 0,60m de diâmetro interno no mínimo.
- Fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósitos.

- Tampa metálica facilmente removível tipo grelha a ser embutida no perímetro interno da caixa permitindo composição com o piso circundante.

#### **2.2.11 - ELETRODUTOS**

É obrigatório o emprego de eletrodutos em toda a instalação, como indicados em projeto. Todos os eletrodutos de áreas internas, embutidos em parede ou teto, serão do tipo flexível corrugado de PVC.

Todos os eletrodutos de áreas externas serão do tipo PEAD, com dimensões e localização das caixas de passagem especificadas nas plantas, respeitando a distância mínima de 100mm entre os eletrodutos paralelos, localizando-se sob o piso com profundidade igual a 0,50m.

Por ocasião da instalação dos eletrodutos, deverão ser inseridos arames galvanizados para facilitar a posterior instalação dos condutores. As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas e as ligações deles com as caixas através de buchas e arruelas em PVC.

Eletrodutos de diâmetro igual ou superior a 25mm levarão conexões curvas, pré-fabricadas em todas as mudanças de direção. Excetuando-se os anteriormente citados, os demais eletrodutos poderão ser curvados, desde que as curvas não tenham raios inferiores a 6 (seis) vezes o seu diâmetro.

Serão recusados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou redução de seção. Os eletrodutos poderão ser cortados à serra, sendo, porém, escareados à lima para remoção das rebarbas. Na saída e chegada a caixas metálicas, deverão ser afixados com buchas e arruelas de alumínio.

#### **2.2.12 - ELETROCALHAS E PERFILADOS**

As eletrocalhas deverão ser confeccionadas em aço com baixo teor de carbono,

com acabamento pré-zincado, poderão ser lisas ou perfuradas e fabricadas em formato "U" sem abas com chapa de 1,5 mm de espessura.

Deverão possuir tampa de encaixe constituído do mesmo material descrito, acompanhar todos os acessórios necessários para a junção destas, tais como: junções simples ou articuladas, curvas, cruzetas, reduções, dentre outros. No caso de sugestão de infraestrutura similar, a mesma deve ser defendida através do fornecimento de documentação técnica comprovando o atendimento aos requisitos técnicos.

### **2.3 - ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS.**

Todos os conduites, inclusive os eletrodutos e eletrocalhas, deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar morsas que reduzam os seus diâmetros ou secções, quando cortados a serra, terão suas bordas limitadas para remover as rebarbas. As emendas serão feitas com conexões adequadas.

As ligações dos eletrodutos com a caixa de passagem serão feitas com arruelas pelo lado externo e bucha pelo lado interno. Após a instalação dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papelão ou estopa. Antes da enfição, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos, para se retirar a umidade e outra qualquer sujeira. Os cabos dos circuitos somente deverão ser lançados nestas infraestruturas após estar totalmente concluída a estrutura física das instalações elétricas. A empresa responsável pela obra (instaladora) não deve prevalecer de qualquer erro involuntário ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. Esta deverá realizar as suas instalações com base nas Normas prescritas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial:

NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

NBR 13570 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público

NBR 5413 - Iluminação de Interiores

NBR 5419 - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade

A empresa responsável pela obra (instaladora) deverá manter no canteiro de serviços, em bom estado, uma cópia dos desenhos e especificações para o devido acompanhamento por parte da fiscalização.

A empresa responsável pela obra (instaladora) será responsável pelo registro das modificações de projetos realizados em obra: "as built".

Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos, de primeira utilização e todos os equipamentos metálicos deverão receber proteção contra corrosão. A aquisição dos equipamentos e materiais deverá ser efetuada junto a fornecedores tradicionais, dando-se preferência aos que tenham fabricação em série, de modo a facilitar a reposição de peças e componentes. Quaisquer equipamentos somente deverão ser adquiridos após a aprovação da fiscalização.

Deverão ser observadas na execução das instalações todas as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), exigências das Concessionárias de Serviços Públicos e as especificações dos fabricantes dos materiais quanto o seu modo de aplicação, além de legislação vigente aplicável, tanto Municipal como Estadual e Federal.

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os condutos cuidadosamente instalados, formando um conjunto físico de boa aparência. As conexões e ligações dos condutores de baixa tensão deverão ser feitas nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita instalação e ótima condutividade elétrica.

No caso de os condutores serem lançados por métodos mecânicos, não deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a instaladora/montadora pelos eventuais danos as

características físicas e/ou elétricas do condutor.

A aceitação de material similar aos especificados ficará condicionada à aprovação da fiscalização, mediante a apresentação de justificativa técnica que corresponda às soluções propostas e sugeridas das normas técnicas que regem este tópico.

### **3 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Este memorial descritivo técnico apresenta de maneira detalhada as especificações das instalações elétricas de baixa e média tensão para o CEAME – Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco. A implementação dessas instalações seguirá rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, visando garantir a segurança dos usuários e a eficiência operacional do sistema elétrico. Qualquer alteração ou adaptação durante a execução do projeto deverá ser realizada com o acompanhamento e aprovação do responsável técnico.

**ANEXO**

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS**

**SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA**

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

**UNIDADE: CEAME - PADRÃO**

**DISCIPLINA: ELÉTRICA – TELECOMUNICAÇÕES**

**DATA ENVIO: 12/01/2026**

**ENG: CYLAS PAGUETTI JUNIOR**

**ASSUNTO : ALI-  
MENTADORES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.131-0300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	m	2,00
2	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U" de 400x50mm, com tampa, ref.131-0400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	m	8,00
3	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90° tipo "U" de 400x50mm, com tampa, ref.121-01-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
4	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 400x50mm, com tampa, ref.121-06-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1,00
5	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 400x50mm para 300x50mm, com tampa, ref.121-14-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1,00
6	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-01-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1,00
7	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 400x50mm, ref.139-02-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1,00
8	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
9	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 2", ref. 139-09-2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
10	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 2.1/2", ref. 139-09-2 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1,00
11	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3", ref. 139-09-3-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1,00
12	Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-03-0300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavada Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e todos os demais materiais necessários a sua instalação.	und	2,00
13	Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha de 400x50mm, ref.139-03-0400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavada Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e todos os demais materiais necessários a sua instalação.	und	3,00

14	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	m	8,00
15	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	m	1,00
16	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	m	5,00
17	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	m	4,00
18	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø2", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	m	6,00
19	Fornecimento e instalação de curva 90º para eletroduto de F.G. de 1.1/2", fabr. Elecom ou equivalente.	und	2,00
20	Fornecimento e instalação de curva 90º para eletroduto de F.G. de 2", fabr. Elecom ou equivalente.	und	4,00
21	Fornecimento e instalação de curva 90º para eletroduto de F.G. de 2.1/2", fabr. Elecom ou equivalente.	und	1,00
22	Fornecimento e instalação de curva 90º para eletroduto de F.G. de 3", fabr. Elecom ou equivalente.	und	1,00
23	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1.1/2".	und	2,00
24	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 2.1/2".	und	1,00
25	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 3".	und	1,00
26	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 1.1/2" - WETZEL ou equivalente.	und	2,00
27	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 2" - WETZEL ou equivalente.	und	6,00
28	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 2.1/2" - WETZEL ou equivalente.	und	3,00
29	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 3" - WETZEL ou equivalente.	und	1,00
30	Fixação de eletroduto Ø1.1/2" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavadas Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	4,00
31	Fixação de eletroduto Ø2" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavadas Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	2,00
32	Fixação de eletroduto Ø2.1/2" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavadas Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	3,00
33	Fixação de eletroduto Ø3" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavadas Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	2,00
34	Fixação de eletroduto Ø1.1/2" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive buchas, parafusos e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	6,00
35	Fixação de eletroduto Ø2.1/2" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive buchas, parafusos e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	3,00
36	Fixação de eletroduto Ø3" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive buchas, parafusos e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	3,00
37	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30cm, metálica, galvanizada, Cemar, Mega, Mopa ou equivalente.	und	3,00
38	Fornecimento e instalação de cabo singular flexível, anti-chama, 4,0mm <sup>2</sup> , 0,6/1kV, não halogenado, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	97,00
39	Fornecimento e instalação de cabo singular flexível, anti-chama, 35,0mm <sup>2</sup> , 0,6/1kV, não halogenado, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	52,00
40	Fornecimento e instalação de cabo singular flexível, anti-chama, 50,0mm <sup>2</sup> , 0,6/1kV, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	11,00

41	Fornecimento e instalação de cabo singelo flexível, anti-chama, 95,0mm <sup>2</sup> , 0,6/1kV, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	43,00
42	Fornecimento e instalação de multimetro de grandezas elétricas, trifásico, digital, 60Hz, com capacidade de comunicação externa, 110/220V, leituras de tensão (F/F, F/N), corrente, potência ativa e reativa, fator de potência, frequência, energia ativa (kWh) e reativa (kVArh), fabricação WEG, SIEMENS ou equivalente técnico.	und	1,00
43	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QDG), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	und	1,00
44	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 6A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	3,00
45	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 50A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	3,00
46	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 16A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	1,00
47	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 20A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	4,00
48	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 25A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	2,00
49	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 100A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	1,00
50	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 200A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	1,00
51	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 350A (300-400A), 600V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.	und	1,00
52	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	und	4,00

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

**UNIDADE: CEAME - PADRÃO**

**DISCIPLINA: ELÉTRICA – TELECOMUNICAÇÕES**

**DATA ENVIO: 12/01/2026**

**ENG: CYLAS PAGUETTI JUNIOR**

**ASSUNTO : AR**

**CONDICIONADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.131-0050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	m	30,00
2	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.131-0100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	m	73,00
3	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U" de 150x50mm, com tampa, ref.131-0150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	m	12,00
4	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90° tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	4,00
5	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90° tipo "U" de 150x50mm, com tampa, ref.121-01-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
6	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-06-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
7	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
8	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 150x50mm, com tampa, ref.121-06-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1,00
9	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90° tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-07-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
10	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90° tipo "U" de 150x50mm, com tampa, ref.121-07-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1,00
11	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
12	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00

13	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
14	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
15	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 150x50mm, ref.139-02-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1,00
16	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	8,00
17	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	30,00
18	Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-03-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavada Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e todos os demais materiais necessários a sua instalação.	und	2,00
19	Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-03-0100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavada Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e todos os demais materiais necessários a sua instalação.	und	15,00
20	Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha de 150x50mm, ref.139-03-0150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavada Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e todos os demais materiais necessários a sua instalação.	und	6,00
21	Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rosqueável de 3/4", fabricante Tigre ou equivalente, com luva.	m	139,00
22	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	m	45,00
23	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1".	und	60,00
24	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 3/4" - WETZEL ou equivalente.	und	8,00
25	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 1" - WETZEL ou equivalente.	und	30,00
26	Fixação de eletroduto Ø3/4" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavadas Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	139,00
27	Fornecimento e instalação de condutele, diversos tipos, de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	und	22,00
28	Fornecimento e instalação de condutele, diversos tipos, de 1", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	und	4,00
29	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5mm <sup>2</sup> , 750V, não halogenado, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	4188,00
30	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 4,0mm <sup>2</sup> 750V, não halogenado, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	2027,00
31	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	und	1,00

32	Fornecimento e instalação de contator modular 5TT5 800-0 - 2NA, fab. SIEMENS ou equivalente;	und	2,00
33	Fornecimento e instalação de timer digital - diário/semanal 16A, com bateria recarregável, 220V. Kienzle, Siemens, Coel ou equivalente.	und	2,00
34	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 6A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	1,00
35	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 16A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	9,00
36	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 20A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	9,00
37	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 25A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	14,00
38	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 16A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	7,00
39	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 200A, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. EZC250N3200, fabr. Schneider ou equivalente técnico.	und	1,00
40	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	und	4,00

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

**UNIDADE: CEAME - PADRÃO**

**DISCIPLINA: ELÉTRICA**

**DATA ENVIO: 12/01/2026**

**ENG: CYLAS PAGUETTI JUNIOR**

**ASSUNTO : ILU-MINAÇÃO INTERNA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.131-0050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 02 talas, 08 parafusos cabeça lenticilha auto-travante, 08 porcas sextavadas, 16 arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	m	133,00
2	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90° tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 02 talas, 08 parafusos cabeça lenticilha auto-travante, 08 porcas sextavadas, 08 arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	3,00
3	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-06-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 02 talas, 08 parafusos cabeça lenticilha auto-travante, 08 porcas sextavadas, 08 arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
4	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90° tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-07-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 02 talas, 08 parafusos cabeça lenticilha auto-travante, 08 porcas sextavadas, 08 arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	4,00
5	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 02 talas, 08 parafusos cabeça lenticilha auto-travante, 08 porcas sextavadas, 08 arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	4,00
6	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-02-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 02 talas, 08 parafusos cabeça lenticilha auto-travante, 08 porcas sextavadas, 08 arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
7	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 02 parafusos cabeça lenticilha auto-travante, 02 porcas sextavadas, 02 arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	80,00
8	Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-03-0050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavada Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e todos os demais materiais necessários a sua instalação.	und	87,00
9	Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rosqueável de 3/4", fabricante Tigre ou equivalente, com luva.	m	494,00
10	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	m	224,00
11	Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto de PVC de 3/4", fabr. Tigre ou equivalente.	und	98,00
12	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 3/4" - WETZEL ou equivalente.	und	80,00
13	Fixação de eletroduto Ø3/4" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavadas Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	494,00
14	Fornecimento e instalação de caixa de embutir PVC 4"x2", fab. Cemar ou equivalente.	und	98,00
15	Fornecimento e instalação de condutele, diversos tipos, de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	und	334,00
16	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5mm <sup>2</sup> , 750V, não halogenado, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	3916,00

17	Fornecimento e instalação de cabo flexível 3 condutores tipo PP 3x1,5mm <sup>2</sup> , fabr. Prysmian ou equivalente.	m	357,00
18	Fornecimento e instalação de interruptor 1 seção, completo com espelho 4"x2", linha Pial Plus, fabr. Pial Legrand ou equivalente.	und	42,00
19	Fornecimento e instalação de interruptor 3 seções, completo com espelho 4"x2", linha Pial Plus, fabr. Pial Legrand ou equivalente.	und	1,00
20	Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 1 seção, completo com espelho 4"x2", linha Pial Plus, fabr. Pial Legrand ou equivalente.	und	8,00
21	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 3.590 lm, 4000K, com refletor e aletas, REF. LAA2-E3500840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	und	87,00
22	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 4070 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT42-E4000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	und	101,00
23	Fornecimento e instalação de refletor base LED 50W, 14x12 cm, 6500K, fab. LUMICENTER ou equivalente.	und	3,00
24	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QDFL), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	und	1,00
25	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	25,00
26	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 16A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	43,00
27	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 25A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	7,00
28	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 100A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	1,00
29	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	und	4,00
30	Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo fêmea, 2P+T, 10A.	und	188,00
31	Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo macho, 2P+T, 10A.	und	188,00

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

**UNIDADE: CEAME - PADRÃO**

**DISCIPLINA: ELÉTRICA – TELECOMUNICAÇÕES**

**DATA ENVIO: 12/01/2026**

**ENG: CYLAS PAGUETTI JUNIOR**

**ASSUNTO : SUBS-  
TAÇÃO 13,8/0,38/0,22  
kV**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rosqueável de 2.1/2", fabricante Tigre ou equivalente, com luva.	m	12,00
2	Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto de PVC de 2", fabr. Tigre ou equivalente.	und	2,00
3	Fornecimento e instalação de cabeçote para eletroduto de aço de Ø50 mm de diâmetro.	und	2,00
4	Fornecimento e instalação de luva de emenda para eletroduto de aço zincado de Ø50mm.	und	4,00
5	Fornecimento e instalação de grampo de linha viva para condutores de cobre, seções TR 25 a 120 mm² e DR 16 a 70 mm².	und	3,00
6	Fornecimento e instalação de suporte para fixação de pára-raio e chave fusível.	und	6,00
7	Fornecimento e instalação de isolador tipo disco, porcelana ou vidro temperado, 15 kV.	und	6,00
8	Fornecimento e instalação de suporte para fixação de equipamentos em poste circular.	und	1,00
9	Fornecimento e Instalação de transformador trifásico de distribuição, refrigeração à óleo mineral, Potência 225kVA -15kV. 13.800 / 380-220V. Buchas primárias de 25KV. Uso Externo.	und	1,00
10	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido de 2xØ2".	m	6,00
11	Fornecimento e instalação de caixa em alvenaria de 1.000x1.000x1.200mm com fundo em brita.	und	1,00
12	Fornecimento e instalação de cruzeta em concreto, seção retangular de 90x90x2.000mm.	und	4,00
13	Fornecimento e instalação de chave seccionadora fusível 15 kV, 100A, abertura sob carga, base tipo C – 10 kA.	und	3,00
14	Fornecimento e instalação de fita de aço tipo BANDIT de 3/4 ".	m	12,00
15	Fornecimento e instalação de poste de concreto circular 600Kg/11m, fabr. Nordeste ou equivalente.	und	1,00
16	Fornecimento e instalação de caixa de aterramento circular em PVC, diâmetro de 300 mm para inspeção de aterramento.	und	4,00
17	Fornecimento e instalação de pára-raios polimérico, tipo válvula, 12kV, 10KA, fabr. Palestro ou equivalente.	und	3,00
18	Fornecimento e instalação de eletroduto de aço zincado de diâmetro igual Ø2" (2x)	m	12,00
19	Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 50 mm².	und	4,00
20	Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 95 mm².	und	16,00
21	Fornecimento e instalação de alça preformada de distribuição.	und	3,00
22	Fornecimento e instalação de gancho olhal galvanizado de distribuição.	und	3,00
23	Fornecimento e instalação de olhal galvanizado para parafuso de 5/8".	und	3,00
24	Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 619 mm.	und	8,00
25	Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 1.053 mm.	und	2,00
26	Fornecimento e instalação de quadro de medição, uso externo, dimensões 1.500 x 1.300 x 1.200 mm, composto de cubículo para medidor, para TC's e para disjuntor, ref. Me04, padrão NEOENERGIA, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática.	und	1,00

27	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 350A (300-400A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.	und	1,00
28	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de 35,0mm <sup>2</sup> .	m	20,00
29	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de 95,0mm <sup>2</sup> .	m	95,00
30	Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo Copperweld de 5/8"x 2400 mm, fabr. Termotécnica ou equivalente.	und	4,00
31	Fornecimento de abrigo em alvenaria nas dimensões de 3.300x2.100x400 mm para conter quadro de medição ref. Me04, padrão Neoenergia.	und	1,00

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
<b>UNIDADE: CEAME - PADRÃO</b>			
<b>DISCIPLINA: ELÉTRICA</b>			
<b>DATA ENVIO: 12/01/2026</b>			
<b>ENG: CYLAS PAGUETTI JUNIOR</b>			
<b>ASSUNTO : TOMADAS INTERNAS</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.131-0100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	m	138,00
2	Fornecimento e instalação de divisão "L" perfurado para eletrocalha de altura 50mm (peça de 3 metros), ref. 139-08-050-Z, fabr. Mopa ou equivalente.	und	46,00
3	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90° tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	3,00
4	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
5	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90° tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-07-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	5,00
6	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	3,00
7	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-02-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	2,00
8	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	67,00
9	Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-03-0100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavada Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e todos os demais materiais necessários a sua instalação.	und	90,00
10	Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rosqueável de 3/4", fabricante Tigre ou equivalente, com luva.	m	391,00
11	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	m	196,00
12	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	m	553,00
13	Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto de PVC de 3/4", fabr. Tigre ou equivalente.	und	134,00
14	Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto de F.G. de 3/4", fabr. Elecom ou equivalente.	und	50,00
15	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 3/4" - WET-ZEL ou equivalente.	und	67,00
16	Fixação de eletroduto Ø3/4" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavadas Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	521,00
17	Fornecimento e instalação de caixa de embutir PVC 4"x2", fab. Cemar ou equivalente.	und	236,00

18	Fornecimento e instalação de condutele, diversos tipos, de 3/4", com tampa, Daisa, Forjassul, Wetzell ou equivalente.	und	108,00
19	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5mm <sup>2</sup> , 750V, não halogenado, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	7213,00
	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 4,0mm <sup>2</sup> , 750V, não halogenado, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	126,00
20	Fornecimento e instalação de conjunto tomada padrão brasileiro simples, 2P+T, 10A-250V, cor branca, Linha Pial Plus, ref. 6150 80, Pial Legrand ou equivalente.	und	129,00
21	Fornecimento e instalação de conjunto tomada padrão brasileiro simples, 2P+T, 10A-250V, cor vermelha, Linha Pial Plus, ref. 6150 80, Pial Legrand ou equivalente.	und	50,00
22	Fornecimento e instalação de conjunto tomada padrão brasileiro simples, 2P+T, 20A-250V, cor branca, Linha Pial Plus, ref. 6150 81, Pial Legrand ou equivalente.	und	7,00
23	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 800x500x200mm (QNB1, QNB2 e QNB3), monofásico, dotado de barramentos de fase, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	und	1,00
24	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 10A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	9,00
25	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 16A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	3,00
26	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 32A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	4,00
27	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	und	4,00
28	Fornecimento e instalação de Nobreak senoidal trifásico (3F+N+T), dupla conversão, tensão de entrada de 380V trifásica, tensão de saída trifásica 380/220V, 60 Hz ± 5%, fator de potência na saída de 0,8, potência nominal de 10kVA, autonomia do banco de baterias de 25 minutos a plena carga, baterias seladas (VRLA), dotado de proteção contra curto-circuito, picos e sobretensão, temperatura elevada, fabricação VLP, Logmaster, SMS ou equivalente técnico.	und	1,00
29	Fornecimento e instalação de caixa de tomadas para piso em 3 vias de 25x70mm, ref. 145-12-PR com tampa basculante ref. 145-22-TB, dotadas de 3 suportes para acondicionamento de tomadas de energia comercial comum (tomadas 2P+T), tomadas de energia estabilizada/ininterrupta (tomadas 2P+T) e tomadas de rede lógica de dados e voz (RJ-45), fabr. Mopa, Mega ou equivalente técnico.	und	2,00
30	Fornecimento e instalação de chave comutadora 4 polos, 3 posições, U3/32A, Siemens ou equivalente.	und	1,00

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

UNIDADE: CEAME CARUARU – IMPLANTAÇÃO

DISCIPLINA: ELÉTRICA

DATA ENVIO: 12/01/2026

ENG: CYLAS PAGUETTI JUNIOR

ASSUNTO : ALI-  
MENTADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lenticilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1,00
2	Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rosqueável de 1", fabricante Tigre ou equivalente, com luva.	m	12,00
3	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	m	3,00
4	Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto de PVC de 1", fabr. Tigre ou equivalente.	und	4,00
5	Fornecimento e instalação de condutele, diversos tipos, de 1", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	und	3,00
6	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 1" - WETZEL ou equivalente.	und	1,00
7	Fixação de eletroduto Ø1" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavadas Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	12,00
8	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alvenaria nas dimensões de 60x60x60 cm, fundo britado com camada de 5cm, tampa em concreto com puxador de aço	und	2,00
9	Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado internamente liso preto impermeável PEAD Ø1", Kanaflex ou equivalente.	m	46,00
10	Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado internamente liso preto impermeável PEAD Ø2", Kanaflex ou equivalente.	m	24,00
11	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30cm, metálica, galvanizada, Cemar, Mega, Mopa ou equivalente.	und	2,00
12	Fornecimento e instalação de cabo singelo flexível, anti-chama, 2,5mm <sup>2</sup> , 0,6/1kV, não halogenado, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	414,00
13	Fornecimento e instalação de cabo singelo flexível, anti-chama, 50,0mm <sup>2</sup> , 0,6/1kV, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	52,00
14	Fornecimento e instalação de cabo singelo flexível, anti-chama, 95,0mm <sup>2</sup> , 0,6/1kV, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	206,00
15	Fornecimento e instalação de caixa em alvenaria de 1.000x1.000x1.200mm com fundo em brita.	und	1,00

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

**UNIDADE: CEAME CARUARU – IMPLANTAÇÃO**

**DISCIPLINA: ELÉTRICA**

**DATA ENVIO: 12/01/2026**

**ENG: CYLAS PAGUETTI JUNIOR**

**ASSUNTO :  
ILUMINAÇÃO  
EXTERNA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rosqueável de 1", fabricante Tigre ou equivalente, com luva.	m	53,00
2	Fixação de eletroduto Ø1" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavadas Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	53,00
3	Fixação de eletroduto Ø1" com abraçadeira tipo sobenial, inclusive buchas, parafusos e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	und	3,00
4	Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto de PVC de 1", fabr. Tigre ou equivalente.	und	4,00
5	Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto de F.G. de 1", fabr. Elecom ou equivalente.	und	1,00
6	Fornecimento e instalação de condutele, diversos tipos, de 1", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	und	6,00
7	Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado internamente liso preto impermeável PEAD Ø1", Kanaflex ou equivalente.	m	188,00
8	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 10x10cm, metálica, galvanizada, Cemar, Mega, Mopa ou equivalente.	und	4,00
9	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5mm <sup>2</sup> , 750V, não halogenado, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	1165,00
10	Fornecimento e instalação de luminária LED para uso em topo de poste de pé direito de 6 metros, 1 pétala, para encaixe em poste de 60 mm de diâmetro, corpo em alumínio com pintura eletrostática poliéster na cor preta, lente em policarbonato de alta transparência, equipada com 2 módulos led SMD de alta eficiência, driver dimerizável PWM, IP 67, 220 V, alto fator de potência, 1x150W, 16.600 lumens, 4.000 K, Ref. LEX05-S2M840FWX, com suporte para 1 pétala, Ref. ACP-SUP1LEX, fabricação LUMICENTER ou equivalente técnico.	cj	18,00
11	Fornecimento e instalação de poste circular, com base para fixação de 4 chumbadores, diâmetro de topo de 60 mm, altura de 4 metros.	unid	18,00
12	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 600x500x200mm (QDFL-E), monofásico, dotado de barramento de fase, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	und	1,00
13	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 16A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	und	10,00
14	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	und	4,00
15	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alvenaria nas dimensões de 60x60x60 cm, fundo britado com camada de 5cm, tampa em concreto com puxador de aço	und	21,00
16	Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto de F.G. de 3/4", fabr. Elecom ou equivalente.	und	6,00
17	Fornecimento e instalação de condutele, tipo "E", de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	und	3,00
18	Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo Copperweld de 5/8"x 2400 mm, fabr. Termotécnica ou equivalente.	und	1,00
19	Fornecimento e instalação de conector cabo x haste para cabo de 6 mm <sup>2</sup> , fabr. Termotécnica ou equivalente.	und	1,00

20	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de 6 mm <sup>2</sup> .	m	5,00
21	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	m	5,00
22	Fornecimento e instalação de luminária tipo Plafon, de sobrepor, redonda, base LED , IP 67, 220 V, 6.500 K, alto fator de potência, 12W, fabricação Avant ou equivalente técnico.	und	1,00